

Zařízení:	GSL Artira
-----------	------------

Všeobecné ustanovení stavební technické připravenosti:

U plošiny GSL Artira se jedná o zakázkovou výrobu, kde je plošina vyrobena přímo pro Vaše schodiště a proto je nutné zaměření až hotového schodiště, včetně všech podest.

Přivolávače jsou drátové, a je k nim potřeba zajistit rozvod od rozvadeče plošiny. Při zaměření a před zahájením instalace je objednatel povinen informovat a všech sítích v místě kotvení, (elektroinstalace, voda, podlahové topení atd.) Pokud je na schodišti či podestách dlažba, musí být řádně celoplošně podlepená. Montáž plošiny lze provádět až po ukončení všech prašných prací v místě instalace. V opačné případě hrozí výrazné znečištění jízdní dráhy plošiny a vlastní plošiny a dodatečné náklady na čištění zařízení před uvedením do provozu. Montáž plošiny je možné provádět pouze za při teplotě nad 5 C . Venkovní instalaci můžeme provádět poze za příznivých klimatických podmínek - bez deště. Objednatel zajistí pro montáž 230V zásuvku, WC a přístup k vodě. V místě pohonu je nutné zajistit přiměřené osvětlení.

Upozornění: dokončené schodiště pro zaměření musí být provedeno min. 6-9 týdnů před zahájením montáže.

Stavební připravenost - zajišťuje objednatel:

Plošina GSL Artira se instaluje na dokončené schodiště, včetně všech podest.

Plošinu GSL Artira je možné kotvit na zeď nebo na sloupky. Při kotvení na zeď je nutné provést finální úpravu zdi a zhodnotit její nosnost.

Při kotvení na sloupky je nutné zajistit dostatečnou nosnost schodiště a jeho finální úpravy.

Spodní podesta v místě dojezdu plošiny musí být vodorovná a je zde nutné zajistit dostatečný prostor pro nastupování.

Dostatečná a bezpečná podchodná výška stropu nebo překladů.

U plošiny GSL Artiry je nutné vyhotovení elektroinstalace pro rozvod k přivolávačům, zachycovači atd. dle výkresu č.

Pokud je zábradlí, bude odstraněno klientem.

Ostatní body stavební připravenosti:

- 1a) Hlavní přívod pro napájení plošiny, přiveden do horní části jízdní dráhy dle výkresu nebo do místa rozvaděče plošiny (kompaktní pohon). (1+N+PE 240 V, příkon 1,5 kW, délka volného konce 2m). Zajištění kabelové trasy mezi místem rozvaděčem a pohonem plošiny.
- 1b) Hlavní přívod pro napájení plošiny, přiveden do horní části jízdní dráhy dle výkresu. (velký pohon). (1+N+PE 240 V, příkon 2,2 kW, délka volného konce 2m)
- 2) Měděný kabel pro uzemnění (po spojení) kovových částí plošiny.
- 3) Zajištění rozvodu elektroinstalace dle výkresu
- 4) Zhotovitel byl seznámen s dispozičním výkresem ve zpracovaném projektu jízdní dráhy (výkres je odsouhlasen).
- 5) Betonový základ spodní podesty v místě kotvení na sloupky. Vnitřní instalace - min. 10 cm. Vnější instalace do nezámrazné hloubky (Betonový základ: od C20 / 25 mrazuvzdorný podle DIN 1045/1084).
- 6) Zajištění střížných hran za plošinou. Pokud montážní situace vašeho řešení plošiny umožňuje třetím osobám dosáhnout ze zadní části do jízdního profilu, jste jako provozovatel povinen přijmout taková opatření, abyste této nebezpečné situaci zabránili.

Další požadavky na STP s následnou stavební součinností ke konkrétní zakázce budou řešeny v technické specifikaci zařízení, která tvoří přílohu SOD.

Nezbytné doklady/podmínky k provedení provozních zkoušek a uvedení zařízení do provozu

- a) trvalý přívod el.energie jištěný jističem s proudovým chráničem:
(EATON FRBmM-C16/1N/003-G)
- b) platná revizní zpráva přívodu el.energie k zařízení

UPOZORNĚNÍ: Jestliže nebude funkční Hlavní přívod při předání díla, zhotovitel nezodpovídá za vybití baterií. Na výměnu vybitých poškozených baterií se nevztahují záruční podmínky.

Upozornění: pokud není domluveno jinak, STP zajišťuje objednatel.

Pro objednání plošiny je nutné zaměření schodiště.

Potvrzení o dokončení stavební připravenosti pro instalaci plošiny:

Hotové STP je nezbytnou podmínkou zahájení montáže.

Kontrola hotového STP je nutná 14 dní před zahájením montáže, v opačném případě dojde k posunu termínu montáže dle volných kapacit dodavatele.

